

手動釋放開關 MRM-710ADU



【一般說明】

MRM-710ADU定址式手動發信器提供一種手動傳報火警信號的功能。該裝置的殼體是一種薄型的設計，具有引人注目的外觀。本裝置是用擠壓鋁建造的，具有堅固的外殼，它可安裝在一單排接線盒上的。復歸方式是由一個直徑為1/8英寸的物體插到一個側面孔口內，新式的安裝法或使用鑰匙重置。

MRM-710ADU二段式手動開關警報器含有一個開關，該開關在第一階段沒有啟動之前是隱藏著的，該開關可以連到一個獨立的通用警報電路上或者連接至模組上。

【操作】

兩段式的手動火警裝置，當該手動火警裝置的擋板被推開時，將露出一個拉式開關。當連到一個獨立的一般警報電路上時，拉式開關的操作將會啟動警報。拉式開關連到一只獨立的定址模組上，將提供警報的特定指示。

【規範】

定址式二段式手動釋放開關裝置為MRM-710ADU，裝有一個操作檔板，該開關用來操作第二段警報啟動電路，安裝應要符合使用說明書和UL-S6492的要求，使用說明書與各個火警裝置一同提供的。

【特性】

- ◎ ULC/UL認證
- ◎ 二段式啟動
- ◎ 鑰匙重置
- ◎ 附定址式模組
- ◎ 高級紅色亮漆
- ◎ 塑膠棒操作確認
- ◎ 最大操作力量5lb

【安裝】

MRM-710ADU定址手動火警裝置是易於安裝在一個標定的單排接線盒上的。

【規格】

額定電流：1 Amp @ 30 VDC
0.1 Amp @ 125 VAC

尺寸：

高： 12.5 cm(4.9英寸)
寬： 8.9 cm(3.5英寸)
深： 5.1 cm(2.0英寸)

消耗電流：監視 400 μ A
警報 5.5 mA



7150-1656:128

MEA
approved
352-03-E